

ПОДГОТОВКА ЭЛВЕС-МФ С GSM-GPRS МОДЕМОМ

ВАЖНО:

Типовое обозначение имени SSID на шильдике модема выглядит как UFI_UF230_*** где *** последние 3 знака MAC-адрес беспроводного сетевого адаптера, например: UFI_UF230_BAB MAC:00:0b:6c:4d:3b:ab Значение уникальное для каждого образца Для версии сборки 1300 все необходимые настройки для связи ККТ с модемом уже выполнены на заводе. Для версии сборки 1295 требуется ручная настройка сетевых параметров ККТ.

Порядок проведения работ:

- выкрутить два винта отсека ФН, отключить модем от разъема USB
- сдвинуть защитную крышку для доступа к слоту SIM-карты.
- аккуратно установить SIM-карту в соответствии с графическим указателем



- закрыть защитную крышку модема
- установить модем в отсек ФН,используя для фиксации двухсторонний скотч.
- включить ККТ и дождаться появления на дисплее «ВЫБОР»
- распечатать технологический тест: **кн «00»-«ИТ»(ОПЛ)-старт печати «ИТ»(ОПЛ)-стоп.**

```
АДРЕС Wi-Fi 5C:C1:71:81:D4:01
Wi-Fi UFI_UF230_BAB
Wi-Fi 00:0b:6c:4d:3b:ab
Wi-Fi РАДИОКАНАЛ 11 СИГНАЛ -17
DHCP ДА
АДРЕС IP 192.168.8.100
МАСКА ПОДСЕТИ 255.255.255.0
МАРШРУТИЗАТОР 192.168.8.1
АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
```

ВАЖНО: Используются заводские значения SSID, пароля и IP-адреса модема, что достаточно небезопасно! Эти данные могут быть известны всем.

КОНФИГУРИРОВАНИЕ МОДЕМА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- извлеките модем из ККТ
- подключите модем к свободному USB порту ПК и дождитесь установки в системе
- во флеш-памяти модема содержится дистрибутив программы **UFI 3G**
- запустите программу и дождитесь загрузки стартовой страницы в браузере :**192.168.8.1**



-по умолчанию login: **admin** password: **admin**

- через 5-15 сек появится индикация уровня сигнала GSM-сети (SIM-доступна)
- в разделе «Wi-Fi Status» отобразится уникальное имя SSID модема



-отредактируйте «Network Name (SSID)» ,используя свое значение,например “My access”



-отредактируйте пароль «WPS Key» ,используя свое значение



-отредактируйте пароль администратора для доступа к настройкам



- после проведения всех настроек извлеките модем из ПК
- установите модем обратно в порт USB и закрутите винты крышки отсека ФН.
- подключите сервисный кабель USB-COM ККТ к ЭЛВЕС-МФ
- запустите на ПК утилиту MicroConfig (см. инструкцию в ЛК ЦТО)
- подключитесь к ЭЛВЕС-МФ и отредактируйте Таблицу 10 «Сетевые параметры»
- введите новые значения SSID и пароля, аналогичные настройкам в модеме
- поле 1 «режим» установите в значение -1 (подключаться) T=60 с.
- сохраните значение каждого поля (правая клавиша мыши)
- перезапустите ККТ
- процесс подключения к модему может занимать до 40-60 сек.
- повторите печать технологического теста для контроля произведенных изменений